

Beredskabs- og alarmeringsplan for

**SKÆVINGE VANDVÆRK
A.m.b.a.**

2025

Opdateret juni 2025

(01) Vandværksprofil

Navn og adresse		Skævinge Vandværk A.m.b.a. Lindebjergvej 4, 3320 Skævinge CVR-nr. 33 56 41 47			
Bemandingsstatus		Bemandet dagligt – mandag til fredag. Formand Hans Hansen, mobil +45 2012 8033 Næstformand Henrik Rasmussen +45 21 28 93 16			
Tlf.nr.	Vandværk	20 12 80 33			
	Vagttelefon	20 12 80 33 og 21 28 93 16			
	Kontor	Vandværkskontoret 4290 9091			
	E-mail	kontor@skaevingevand.dk			
Navne og adresser for bestyrelse	Person/post	Adresse	Tlf.	Mobil	E-mail
	Formand Hans Hansen	Kildehøjvej 34 3310 Ølsted		20 12 80 33	kontor@skaevingevand.dk
	Næstformand Henrik Rasmussen	Meløsevej 35 3320 Skævinge		21 28 93 16	kontor@skaevingevand.dk
	Kasserer Kurt Fog Pedersen	Lindebjergvej 4 3320 Skævinge		21 83 90 94	kontor@skaevingevand.dk
	Best. medlem Michael Sindberg	Torpegårdsvej 8A 3320 Skævinge		40 77 89 77	kontor@skaevingevand.dk
	Best. medlem Frank Jensen	Østervej 11 3320 Skævinge		21 83 90 45	kontor@skaevingevand.dk
	Suppleant Claus V. Nielsen	Torpegårdsvej 8B 3320 Skævinge		40 63 40 65	kontor@skaevingevand.dk
	Suppleant Mogens Bay	Hovedgaden 56 B 3320 Skævinge		40 46 01 57	kontor@skaevingevand.dk
Alarm og nøgler		Nøgler og adgang til vandværket hos: Formand og næstformand – se ovenfor.			

(02) Ledningskort

Type/lokation	Trykt ledningskort forefindes hos Formanden Hans Hansen – 20 12 80 33.
Digitale kort	På internettet og evt. via værket. Link: http://ledningsportal.dk Brugernavn: skaevingevand Password: XXXXX
Sektionsopdelt	På tryk og via Tage Bagger A/S
Kortenes opdatering	Opdateres løbende
Rekvirering/kopiering af kort	Kan fremstilles på vandværket (max. A3)

(03) Informationsmateriale

Fremstilling af informationsmateriale	Ja, kan ske hos formanden
Uddeling af informationsmateriale	Uddeling af informationsmateriale kan som udgangspunkt ske med bistand af formanden, bestyrelse og VVS-firmaet Tage Bagger A/S, Uggeløse Bygade 114, 3540 Lynge, tlf. 48187083. Mail: bagger@bagger-vvs.dk Vandværket er tilsluttet SMS alarmering og kan via "Blue Idea" udsende alarmering med SMS til alle forbrugere med mobiltelefoner med bistand af driftsleder. Link: http://dk.sms-service.dk/

Uddeling af informationsmateriale

Vandværket anvender hjemmesiden til information og opdatering kan ske med bistand af et medlem af bestyrelsen.

4) Vandværkets leverandører

Type	Navn/adresse	Telefon	Døgnavgt
VVS installatør <i>Tage Bagger A/S</i>	Tage Bagger A/S Uggeløse Bygade 114 3540 Lynge	48 18 70 83	
El-installatør <i>CL Electric A/S</i>	CL Electric A/S Gefionsvej 3 3400 Hillerød	72 22 81 40	
Analyselaboratorium <i>DONSlab</i>	R. Dons' Vandanalytiske Lab. A/S Blokken 43 3460 Birkerød	45 80 31 33	
Entreprenør	Pt.: Tage Bagger A/S Uggeløse Bygade 114 3540 Lynge	48 18 70 83	
Styring, Regulering og overvågning <i>Blue Control</i>	Blue Control Topstykket 3 3460 Birkerød	70 27 87 66	70 27 87 66
Process	Fr. Dahlgaard A/S Spånnebæk 3B 4300 Holbæk	59 43 02 30	www.dahlgaard.dk

(05) Nødforsyning

Nødforsyning fra andre vandværker

Gørløse Vandværk:

Driftleder:

Jesper Lund Nielsen

Gadekærvej 3 B, 3330 Gørløse

Oplysning om evt. åbning af nødforsyningsledning kan fås hos Skævinge Vandværks formand/næstformand

**Koblingsmulighed til
og fra tankvogn**

Nej

Tappemulighed

Ja

**Nødstrømsforsyning
til værk**

Ikke muligt p.t.

(06) Følsomme grupper i forsyningsområdet

- **Dagplejere:**
Oplysninger om dagplejere indhentes hos Hillerød Kommune
- **Skoler:**
Kornmarksskolen, Ny Harløsevej 17, 3320 Skævinge 72 32 70 10/72 32 70 90
- **Børne- og handicapinstitutioner:**
Oplysninger om hjemmehjælpere indhentes hos Hillerød Kommune
- **Hjemmehjælp:**
Oplysninger om hjemmehjælpere indhentes hos Hillerød Kommune
- **Plejehjem/ældrecentre:**
Bauneparken Sundhedscenter 72 32 63 00
Ny Harløsevej 24, 3320 Skævinge Bauneparken@hillerod.dk
- **Praktiserende læger og tandlæger:**
Se Google
- **Børnetandpleje:**
Se Google
- **Levnedsmiddel producenter:**
Industri, bagere osv.
Liste kan fås hos Fødevarerregionen
- **Større kantiner, restauranter m.m. :**

Se Google

(07) Vandværkets kapacitet

		Maksimal kapacitet
Døgnforbrug:	ca. 310 m ³	min. 500 m ³

(08) Fælles centrallager

Dunke	Nej	Antal	
Pumper	Nej	Antal	
Slanger	Nej	Antal	
Juletræer til tapning	Nej		
Generatorer	Nej		
Rør	Nej		

(09) Procedure i undtagelses situationer samt håndtering af forureningssituationer.

Forbruger klage over "dårligt" vand (smag, lugt, misfarvning)

1. Start en log – se sidste side i beredskabsplanen
2. Noter i Log tidspunkter og hvordan meldingen kom
3. Noter navn og adresse
4. Ryk ud på pågældende adresse
5. Spørg om hvor længe det har stået på
6. Er det alle haner
7. Har der været ledningsarbejde i nærheden indenfor den sidste måned
8. Har forbruger eget afkalknings anlæg
9. Har naboerne samme oplevelse
10. Pil perlatorer af vandhaner og skyl i min 5 minutter
11. Fyld et glas og se om det er klart. Lugt evt. smag på vandet

12. Hvis vandet stadig er uklart lugter eller smager forkert og naboer har samme problemer få Donslab til og tage en prøve.
13. Er grænseværdierne ok eller er der parametre der er overskredet
14. Hvis der er overskridelse er overskridelsen kritisk eller ukritisk

Overskridelser af grænseværdier

Er overskridelsen på afgang værk eller i ledningsnettet

Overskridelse afgang værk

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Hvilket parameter er overskredet og med hvor meget
3. Hvad er grænseværdien, Er overskridelsen kritisk eller ukritisk
4. Stop evt. udpumpningen.
5. Åbn nødforsyning underet Vandværk der bliver åbnet til
6. Underet bestyrelse og kommune
7. Følsomme grupper varsles
8. Kan problemet afhjælpes med at tilslutte UV anlægget (hvis ja husk og underet kommune inden tilslutning)
9. Hvis ikke stoppes udpumpningen og der åbnes for nødforsyning husk og underet forsynings vandværk
10. Der kildesporer baglæns op i systemet, kommer forureningen fra tank 1 eller 2 eller kommer det fra begge tanke, kommer forureningen fra filter linje 1 eller 2, kommer det fra iltningsspor 1 eller 2, kommer forureningen fra boringen 1, 2 eller 3 vha. prøver med Donslab
11. Der skal tages prøver i ledningsnet
12. Hvis der er overskredne parametre, skal følsomme grupper varsles og der skal skylles
13. Hvis forureningen kommer fra den ene tank, isoleres denne og der pumpes kun ud fra den ene tank i det tilfælde vil det være nødvendigt og køre med nødforsyning
14. Problemet skal afhjælpes
15. Skal der desinficeres?
16. Der skal skylles og tages prøver hvor er analyse under den tilladte grænseværdierne på Værk?
17. Når der er godkendte prøver underrettes til alle involveret, myndigheder, bestyrelse på mail, forbrugere på SMS.

Overskridelse ledningsnet

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Hvilket parameter er overskredet og med hvor meget
3. Hvad er grænseværdien på det overskredne stof?. Er overskridelsen kritisk eller ukritisk
4. Har der været ledningsarbejde i nærheden indenfor den sidste tid?
5. Underet bestyrelse og kommune
6. Få bestilt et nyt sæt prøver også fra afgang værk for at kildesporer.
7. Skal der tages prøver andre steder på ledningsnettet
8. Skal følsomme grupper varsles?
9. Afvent nye prøver

Ikke kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Hvad er grænseværdierne på det overskredne stof?. Ved hvilke værdier er den kritisk og ukritisk eller kritisk
3. Underet bestyrelse og kommune
4. Lav en taskforce
5. Er overskridelsen så tæt på grænseværdi at der bare skal tages et par prøver for at være sikker
6. Start kildeopsporing, hvor skal der tages prøver
7. Skal der testes for andre stoffer
8. Skal følsomme grupper varsles?
9. Skal forbrugere varsles?
10. Få afhjulpel kilden til overskridelsen, skal der desinficeres?
11. Få taget godkendte prøver
12. Når der er godkendte prøver underrettes til alle involveret, myndigheder, bestyrelse på mail, forbrugere på SMS.

Kritisk overskridelse af vandkvalitetens grænseværdier

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Hvad er grænseværdierne på det overskredne stof?.
3. Underet bestyrelse og kommune
4. Skal styrelsen for patientsikkerhed underrettes?
5. Skal følsomme grupper varsles?
6. Skal der varsles kogeambefaling?
7. Send SMS til forbrugere
8. Er overskridelsen fra værk eller ledningsnet
9. Skal udpumpningen stoppes og åbnes for nødforbindelse
10. Få afhjulpel kilden til overskridelsen, skal der desinficeres?
11. Skal ledningsnet skylles
12. Få taget godkendte prøver
13. Når der er godkendte prøver underrettes til alle involveret, myndigheder, bestyrelse på mail, forbrugere på SMS.

Akut forurening af kildeplads/boring

1. Start log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Noter tidspunkt, navn adresse telefon nr. på anmelder
3. Underet politiet, Freriksberg Brand og redning, bestyrelse og kommune
4. Mød op på Værket
5. Hvad skyldes kildeplads forureningen? Væltet tankvogn, udslip ,sabotage oversvømmelse?
6. Er det hele kildepladsen eller er det kun en enkelt boring der er berørt
7. Lav en taskforce
8. Til Start stoppes hele indvindingen/udpumpningen og der åbnes for nødforbindelsen
9. Vurder omfanget af skaden (Gå ud fra better safe than sorry princippet)
10. Hvis det er hele kildepladsen eller alle tre boringer stoppes vandindvindingen og nødforsyning åbnes forsyningsvandværk underrettes. Der lukkes for alle haner i boringer samt inde på værket

11. Hvis det er en enkelt boring stoppes denne og der lukkes for hanerne i boringen og inde på værket
12. Der lukkes for ventilerne inde på værket fra de pågældende boringer
13. Underet Beredskab, politiet, kommune og bestyrelse
14. Skal følsomme brugere underrettes
15. Skal forbrugere underrettes
16. Tag prøver og bestem hvad der skal tages prøver for og hvor
17. Skal der også tages prøver på ledningsnettet?
18. Skal der skylles og eller desinficeres
19. Få taget godkendte prøver
20. Når der er godkendte prøver underrettes til alle involveret, myndigheder, bestyrelse på mail, forbrugere på SMS.

Lækage på ledningsnettet

1. Start log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Skriv tidspunkt, adresse hvor skaden er, samt navn mobil nr. på anmelder
3. Spørg om det siver op, eller om der står stråler op af jorden
4. mød op fra adressen
5. Vurder situationen skal det laves akut eller kan det vente til senere
6. Akut send SMS over blue idea til de adresser som bliver påvirket, at der lukkes for vandet
7. Luk område af
8. Ring til entreprenør og VVS 'er
9. Ikke akut sæt skilt op at vandværk er underrettet på adressen.
10. Bestil tid hos entreprenør og VVS'er
11. Undersøg ledningsoplysninger hvad der skal bruges af dele, er de på lager eller skal de hentes
12. Husk og send SMS når arbejdet startes og når det er færdigt.

Strømsvigt på værket

1. Der sendes en SMS til alle forbrugere over Blue Idea
2. Der åbnes for nødforbindelse på fra Gørløse Vandværk
3. Gørløse Vandværk underrettes når der åbnes og lukkes igen.
4. Når elforsyning er stabil igen resættes alarmerne på SRO computer og vandindvindingen startes op igen.
5. Nødforsyning til Gørløse Vandværk lukkes igen når vandværket kører.

Hærværk og indbrud

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Underet politiet (114 eller 112) og Hillerød kommune
3. Underet bestyrelse
4. Mød op på Værket
5. Lav en taskforce
6. Vurder skadens omfang
7. Skal værket stoppes og skal der åbnes for nødforsyning?
8. Skal der tages prøver og hvor
9. Skal følsomme grupper og forbrugere underrettes

10. Når der er godkendte prøver underrettes til alle involveret, myndigheder, bestyrelse på mail, forbrugere på SMS.

Brand og eksplosion

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Ring 112
3. Underret bestyrelse
4. Mød op på Værket
5. Vurder skadens omfang
6. Lav en taskforce
7. Skal værket stoppes og skal der åbnes for nødforsyning?
8. Skal der tages prøver og hvor
9. Skal følsomme grupper og forbrugere underrettes

Trusler og sabotage

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Underret myndigheder jfr. gældende lovgivning
3. Underret bestyrelse
4. Mød op på Værket
5. Lav en taskforce
6. Vurder skadens omfang
7. Skal værket stoppes og skal der åbnes for nødforsyning?
8. Skal der tages prøver og hvor
9. Skal følsomme grupper og forbrugere underrettes
10. Skal der oprettes vagtværn?

Større driftsforstyrrelser

1. Start Log - se sidste side i beredskabsplanen
2. Underret bestyrelse
3. Skal værket stoppes og skal der åbnes for nødforsyning?
4. Kan vi køre med delvis indvinding kombineret med nødforsyning?

6.1. Myndigheder m.fl.

Betegnelse	Navn	Adresse	Tlf. dag	Døgnvagt / akut nr.
Hillerød Kommune	72 32 00 00	Trollesminde alle 27 3400 Hillerød	72 32 00 00	Kontakt indsatsleder via beredskabet (47 37 61 00) eller evt. politi via 112
Hillerød Kommunes tilsyn	Miljømyndighed	Trollesminde alle 27 3400 Hillerød	72 32 21 10	72 32 21 10
Beredskabsinspektør xxxxx		Frederiksborg Brand og Redning Løgismose 3 3600 Frederikssund	47 37 61 00	47 37 61 00
Redningsberedskab (Brandvæsen)		Frederiksborg Brand og Redning Løgismose 3 3600 Frederikssund	47 37 61 00	47 37 61 00
Region	Region Hovedstaden	Kongens vænge 2 3400 Hillerød	38 66 50 00	1813
Beredskabsstyrelsen		Datavej 16 3460 Birkerød	72 85 20 00	72 85 20 00
Lægevagten			1813	1813
Styrelsen for Patientsikkerhed	Øst for Storebælt	Islands brygge 2300 København S	72 22 74 50	7022 0268
Fødevarestyrelsen		Nyrupsgade 30 1780 København V	33 95 80 00	
Giftlinjen	Hele landet	Bispebjerg hospital Bispebjerg bakke 23E, opgang 20C 2400 København NV	8212 1212	8212 1212
Politi		Station midt Østergade 1 3400 Hillerød	4927 14 48	1 1 4
Alarmcentral				1 1 2
Falck	Falck Hillerød	Heimdalsvej 1 3400 Hillerød	70 10 20 31	
Lokale dagblade	SN Sjællandske nyhedsmedier Frederiksborgs amtsavis			
Lokale ugeaviser	Hillerød Posten	Slotsgade 1 3400 Hillerød	88 88 43 03	
Radio - TV	DR			
Lokal Radio				
TV	TV 2 (Hoved kvater)	Rugaardsvej 25 5000 Odense C	65 91 91 91	
Lokalt tv	TV 2 Kosmopol	Allegade 7-9 2000 Frederiksberg	38 38 55 55	
Forsikring	RTM A/S	Greve Centervej 90 2670 Greve	43 53 14 44	

Logbog.

Forløbet noteres med tid og initialer samt udførlig beskrivelse og stedsbetegnelser.

Det er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.



Emne:			
Dato:			
Forløb		Tid	Initialer
Alarm indgået			
Afhjælpning startet			